

VN-5500PC



- Capacité mémoire 512 Mo et jusqu'à 221 heures d'enregistrement
- Haute qualité du fichier son (format WMA)
- Simple d'utilisation : large écran LCD, activation des fonctions par une large touche centrale
- Connexion mass storage avec haut parleur intégré
- Connexion USB haut débit (Mass Storage)
- 5 dossiers d'enregistrement pouvant contenir 200 messages chacun
- Polyvalent : choisir parmi les trois modes d'enregistrement (HQ/SP/ LP)
- Vitesse de lecture réglable

Connexion PC à un prix particulièrement raisonnable

Grâce à la connexion PC et à la connexion haut débit USB (Mass Storage USB), l’enregistreur VN-5500PC offre une grande souplesse pour le téléchargement des fichiers. Les fichiers peuvent être archivés, partagés simplement par e mail. Le VN-5500PC au design élégant, garantit des enregistrements de haute qualité (format WMA). Le déclenchement à la voix (VCVA), la relecture ou l'indexation caractérise également cet enregistreur.
Le VN-5500PC possède une mémoire de 512 Mo et peut enregistrer jusqu'à 221 heures (en mode LP).

Spécifications

Média de stockage

Support interne/amovible	uniquement interne
Mémoire interne	512 Mo
mémoire externe	-
Carte SD / SDHC	Non
cartes microSD / microSDHC	Non

Fonctionnalité USB

Vitesse USB	USB 2.0 Haute Vitesse
USB Classes	USB storage class

Ecran

Type Ecran	Affichage Segment & Dot Matrix
Taille écran	19 x 28 mm / 1.33"
Couleur écran	Blanc
Affichage rétro éclairé	Non

Système d'exploitation

Interrupteur principal	Appuyer
Molette d'alimentation	Non
Bouton programmable	0
Touche de verrouillage	Oui

Format fichier

Format date	WMA,

Mode d'enregistrement

Format d'enregistrement	WMA ,
LP	221 h
SP	69 h
HQ	35 h

Modes lecture

Format lecture	WMA



Fréquence d'échantillonnage

HQ	/ 32 kbps
SP	22 kHz / 16 kbps
LP	8 kHz / 5 kbps

Fréquence de réponse

HQ	200 - 13.000 Hz
SP	200 - 7.000 Hz
LP	200 - 3.000 Hz

Fonction enregistrement

Index	Jusqu'à 16 fichiers par dossier
Opération	
Enregistrement automatique	Enregistrement VCVA
Contrôleur de son	Ecran REC

Fonction lecture

Rapidité lecture	lent/normal/rapide
Contrôle de la lecture	Contrôle vitesse de lecture Lecture rapide
Fichier opération	Avance et retour rapide FF Skip / Inversion Skip

Ficher organisation

Fichier vidéo	Non
Dossier son	5
Nbre de fichiers par dossier	200
Dossier musique	0
Dossier Podcasts	-
Dossier Audible	-
Info heure/date	Oui
Effacer	Effacer tous les fichiers Effacer un fichier unique Touche de verrouillage

Fonction workflow

Réglage ID de l'auteur	Non
Priorité réglage	Non
Réglage du type ID	Non
Fichier en attente	Non

Autres caractéristiques

Configuration du Firmware	Non
Compatible livres audio (Audible)	Non
Compatible Podcast	Non
Télécommande	Non
Guide vocal incorporé	Non

Logiciel

Solution correspondante	-

Interface

Jack alimentation	Non
Interface PC	USB storage class
Prise microphone	Jack ø 3.5 mm , impédance 2 kΩ ou plus
Sensibilité / gain du microphone	HI/LO
Microphones	Micro mono intégré
Interface SD/SDHC	ne fonctionne pas

Interfaces sortie

Prise écouteur	Jack ø 3.5 mm, impédance 8Ω ou plus
Diamètre haut parleur	Haut-parleur rond dynamique diam.23 mm intégré
Puissance Max.	250 mW ou plus (haut parleur 8 Ω)

Alimentation

Alimentation	Piles 2xAAA
Station d'accueil avec fonction recharge	Non
Station d'accueil avec fonction de chargement de batterie via USB	Non
Station d'accueil fonction chargeur de batterie via l'adaptateur secteur	Non
Batterie Ni-MH	25 h
Piles alcalines	Enregistrement : 37 h (Mode LP)
	Lecture : 16 h

Dimensions

Poids	64.8 g (Batteries inclus)
LxHxP	102 x 37 x 18.8 mm (sans protubérance)
Housse de couleur	Silver
Matériel de rangement	Plastique

Langues

Menu des langues	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien
Utiliser le mode d'emploi pour la langue Audio	Non



Système de sécurité

Verrouillage par code PIN	Non
Verrouillage du matériel par empreinte digitale	Non
Verrouillage fichiers uniques	Oui

Système & conditions d'exploitation

Windows	Système d'exploitation: Microsoft Windows 2000/XP/ Vista
Macintosh	Système d'exploitation: Mac OS 10.2.8 ~ 10.5 (Standard Installation)